




Scheda tecnica Philips LED Sicurezza Coreline BWC120 Nero 14W 1800lm - 830 Luce Calda - | 282x178mm - IP54 - Sensore Di Luce



[Visualizza il prodotto](#)

## Product Details

EOC8

85196799

## Dati tecnici

SKU

206961

EAN

8718291851967

Codice Produttore

85196799

Marca

Philips

Nome del fabbricante

BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH

Garanzia Totale di Lampadadiretta

5 anni

Vita Media Utile (ora)

50000

## Informazioni tecniche

Tecnologia

LED Integrato

Potenza Lampada

14W

Voltaggio (V)

220-240

Dimmerabile

Non dimmerabile

Codice Colore

830 Bianco Caldo

Colore della Luce (Kelvin)

3000 Bianco Caldo

Indice di Resa Cromatica (Ra)

80-89 - Buona resa cromatica

Colore Chiaro

Bianco

Impostazione del Colore

Colore unico

Flusso Luminoso (Lumen)

1800lm

Efficienza (Lm/W)

95

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Inclinabile      | No             |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | SI [Morsetto a vite]    |
| Convient pour l'Extérieur      | Sì                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Gamme                          | BWC120                  |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 282 |
| Larghezza (mm) | 178 |
| Altezza (mm)   | 134 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|